



**Wireless Network Connection و هم در -** روی آن کلیک می‌کنم، صفحه مربوطه باز نمی‌شود و فقط در حالت **SAFE MODE** باز می‌شود. مشکل از کجاست؟

■ ابتدا تنظیمات امنیتی سیستم و سطح دسترسی خودتان را بررسی کنید. در ضمن، اگر سیستم شما در شبکه وجود دارد و بخشی از یک دامین است، ممکن است اجازه تغییر را به شما ندهد. همچنین، امکان دارد بعضی نرم‌افزارها مثل فایروال یا آنتی‌ویروس سیستم شما، برخی دسترسی‌ها را غیر فعال کرده باشد یا نرم‌افزارهای کنترلی دیگر که در پشت زمینه سیستم فعال هستند، مثل نرم‌افزارهای مراقبت والدین، چنین محدودیتی ایجاد نموده باشند.

حال، اگر مسئله اصلی شما فقط تغییر **DNS** است، نیازی نیست حتماً از آنجا تنظیم شود؛ بلکه می‌توانید از نرم‌افزار **ChrisPC DNS Switch** یا سایر نرم‌افزارهای مشابه استفاده کنید که به راحتی این کار را برای شما انجام می‌دهند. البته اگر هدف شما از این کار، افزایش سرعت است، انتظار معجزه نداشته باشید و این افزایش، شاید چندان محسوس نباشد.

◀ **مدل لپتاپ بنده، HP probook s4540 است و ویندوز ۷ روی آن نصب است. وقتی لپتاپ با باتری کار می‌کند، به محض اینکه شارژر را به آن وصل می‌کنم، نمایشگر لپتاپ خاموش و روشن می‌شود؛ اما سیستم ریست نمی‌شود. برای حل این مشکل چه باید کرد؟**

■ روی دسکتاپ کلیک راست نموده، **screen resolution** را انتخاب کرده، در پنجره باز شده، **Advanced setting** را انتخاب کنید. در پنجره جدید، تب **Intel(R) HD Graph- ics Control Panel** را انتخاب نمایید. در قسمت پایین، **Graphics properties** را انتخاب کنید.

در پنجره جدید، **Power** را انتخاب نموده، سپس به تب **On battery** بروید و قسمت **Display Refresh Rate Switching** را **Off** کرده، **Apply** نمایید. ■

- روی کلید این مرحله نیز کلیک راست کرده، پس از انتخاب گزینه **New**، روی **Key** کلیک و عبارت **DefaultLabel** را تایپ کنید. حال، کلید اینتر را فشار دهید.

- در ستون سمت راست، روی **Default** دو بار کلیک کرده و نام دلخواهتان را برای درایو موردنظر وارد کنید.

- عملیات سه مرحله قبل را برای دیگر درایوهای موردنظر نیز تکرار کنید و در نهایت، رجیستری را ببندید.

- اکنون مشاهده می‌کنید که درایوهای شما با نام‌های اختصاص یافته در ویندوز اکسپلورر نیز به نمایش درآمده‌اند.

◀ **آیا امکان دارد یک شرکت برنامه‌ای بنویسد که فایل‌های Word را دریافت کرده و فرمت جدید و اختصاصی تولید کند؟ دقیقاً مثل ادوبی آکروبات که فرمت پی.دی.اف را با حجم پایین تولید می‌کند.**

پرسش دیگر اینکه چطور می‌توانم دو هارد را هم‌زمان به رایانه وصل کنم؛ به طوری که تا نخواهم، با هم ارتباطی نداشته باشند؛ ولی در عین حال، به هر دو دسترسی داشته باشم؟

■ شرکت‌های متعددی که به امر برنامه‌نویسی و تولید نرم‌افزار مشغول‌اند، می‌توانند به راحتی این کار را انجام دهند. همچنین، این شرکت‌ها می‌توانند فایل‌های شما را به نوعی رمزنگاری کنند که تنها همان نرم‌افزار قادر به اجرای آن فرمت باشد. این روش، در تولید بسیاری از محصولات آموزشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مورد پرسش دوم نیز ساده‌ترین روش، استفاده از تنظیمات بایوس رایانه است. به طور پیش فرض، عملیات شناسایی هارددیسک، درایوهای نوری و دیگر تنظیمات، در بایوس روی حالت خودکار قرار دارد. شما می‌توانید شناسایی خودکار را **Disable** کنید و درایوهای نوری و دیگر رسانه‌های ذخیره‌ساز متصل به رایانه را به طور دستی در بایوس فعال کنید. شما می‌توانید هنگام نیاز به هریک از هارددیسک‌ها، هارد موردنظر را در بایوس فعال کرده، هارد دیگر را در همان حالت **None** یا **Disable** رها کنید.

به این ترتیب، هارد انتخابی شما از سوی رایانه شناسایی و عملیات بوت از روی همان هارد انجام می‌شود. پس از بوت نیز به دلیل شناسایی و فعال‌سازی نشدن هارد دوم در بایوس، جز یک هارد، هیچ هارددیسک دیگری در سیستم عامل مشاهده نخواهید کرد.

◀ **ویندوز سیستم بنده، ۷ است. می‌خواهم DNS و ایرلسم را تنظیم کنم؛ ولی گزینه properties، در Local Area**